

Kurzanleitung Voicemailkonfiguration per WebClient

1. Gehen Sie im Webbrowser auf den UC Webclient
2. Wählen Sie den Punkt Geräteeinstellungen
3. Im Tab „Allgemein“ ganz nach unten scrollen > „Konfigurieren Sie hier ihre Voicemail“
4. Standardmäßig steht die Voicemail auf „Nur Ansage“/Hinweistext ohne die Möglichkeit etwas aufzusprechen zu können.
5. Die Ansage kann in dem Punkt „Aufnahmen“, „Persönlich Alternativ“ geändert werden. (*)
6. Um die Aufsprechfunktion zu aktivieren bitte im Punkt „Zeitprofile“ den Haken unter „Keine Nachrichtenaufnahme erlaubt“ deaktivieren. Aufgesprochene Nachrichten werden nun per Email zugeschickt.

Unter dem Punkt „Voicemailsysteem“ können Sie ihre PIN ändern.

Hinweis: Möchten Sie zu einer besonderen Bedingung zur Voicemailbox weiterleiten (nach Zeit, bei Besetzt...) so können Sie die im UCWebclient oben rechts beim Anklicken Ihres eigenen Namens machen. Dort gibt es den Punkt Anrufumleitungen und Regeln um sehr individuell alles einstellen zu können. Zur Voicemailbox wird eine Umleitung zur 930 eingelegt.

(*) Möchte man die „Persönlich Alternative“ Ansage ändern oder erstellen, kann man sein eigenes Telefon zum Aufsprechen benutzen. Beim Klicken auf „Anlegen“ erscheint ein Dialogfeld mit der eigenen Rufnummer. Das Telefon klingelt und man kann nun im Webbrowser die Aufnahmen steuern und über das Telefon besprechen.